

Indkodning ABP nummersender. 4902.

Obs der kan KUN benyttes tastaturtelefon til indkodning.

- 1) Ring til en "Tom linie" Det vil sige et tlf nr, hvor den der ringes til skal lægge røret ved siden af telefonen, under indkodningen.
- 2) Tryk på "reset knappen" på opkaldet til tonekode høres.
- 3) Tryk Firkant for at afbryde tonekode.
- 4) Indkodning:

Tryk:

Første nr: * 1 indkod nr tryk firkant

Andet nr: * 2 Indkod nr tryk firkant

Tredie nr: *3 Indkod nr tryk firkant

Fjerde nr: *4 Indkod nr tryk firkant

Indtale besked:

tryk *7 Indtal besked (12 sek.taletid)

tryk *8 Genhøre indtalte besked.

- 5) Afslutning af indkodning tryk *

Vedkommende der er ringet op til kan nu lægge røret på.

MNP A/S



BIRKEVANG 34 · 3500 VÆRLØSE
TLF. 4444 5480 · FAX. 4444 5420